


MANUAL DO RELÓGIO ÓRION

FUNÇÕES DOS BOTÕES:



PARA ENTRAR NAS FUNÇÕES DE AJUSTES, SEGRE- O POR 5 SEGUNDOS, SOLTE E DIGITE A SENHA (PADRÃO: 000000 OU 000001 OU 123456).



BOTÃO PARA CONFIRMAR AS ALTERAÇÕES.



BOTÃO PARA CANCELAR AS ALTERAÇÕES.



BOTÃO PARA ALTERAR O DIA DA SEMANA E SAIR DO MENU GERAL.



BOTÃO PARA PROCURAR AS FUNÇÕES NO MENU.

**REPRESENTANTE
AUTORIZADO**

Henry

Rua Moacir Salles D'avila, 325 – Jd. D'avila – Osasco – SP – 06288-020

PABX: (011) **3601 – 0109**

Site: www.dataponto.com.br - E-mail: suporte@dataponto.com.br

PARA PROGRAMAR O RELÓGIO:

Ajuste de data e hora:

Confirme com o **verde**, ajuste a data, mude o dia com a seta e confirme com o **verde**.

Ajuste a hora e confirme com **verde**.

Pressione o botão **laranja** até chegar na função "Bloquear teclado".

Confirme com o **verde** e selecione a opção desejada (**verde** = bloqueia; **vermelho** = não bloqueia).

Pressione a seta **laranja** até chegar na função "Ajustar nº do equipamento".

Confirme com o **verde**, digite o nº do relógio (normalmente 01) e confirme com o **verde** e confirme com o **verde** novamente.

Pressione o botão **laranja** até chegar na função "Tratar filtro de entrada e saída".

Confirme com o **verde** e pressione o botão **vermelho**.

Para sair do menu, pressione o botão "seta".

Pronto, seu equipamento está configurado e pronto para ser utilizado.

RELÓGIO BIOMÉTRICO:

Siga os passos acima, exceto a função "Tratar filtro de entrada e saída". Esse tipo de equipamento não tem essa função.

Para cadastrar a digital do funcionário, vá até a função "Incluir digital de novo usuário".

Confirme com o **verde**, coloque o nº de matrícula do funcionário, confirme com o **verde**, coloque o dedo bem rente a leitora, espere o mesmo pedir para incluir outra digital novamente. Se acaso o relógio der 2 bips, a digital não foi cadastrada e não localizada.

Para excluir a digital do funcionário, pressione o botão **laranja** até chegar na função "Excluir digital de usuário".

Confirme com o **verde**, coloque o nº de matrícula a ser excluído e confirme com o **verde** novamente.

Para sair do menu, pressione o botão "seta".

Pronto, seu equipamento está configurado e pronto para ser utilizado.

O prazo de suporte gratuito é por 2 meses via TELEFONE. Após esse período, somente com contrato ou visita técnica.

A garantia do equipamento não cobre manutenção e nem suporte técnico, apenas defeitos de fabricação ou mal instalação.

**O departamento de suporte técnico funciona de 2ª a 6ª das 7 as 17h.
O nosso e-mail é: suporte@dataponto.com.br**

**REPRESENTANTE
AUTORIZADO**



Rua Moacir Salles D'avila, 325 – Jd. D'avila – Osasco – SP – 06288-020

PABX: (011) **3601 – 0109**

Site: www.dataponto.com.br - E-mail: suporte@dataponto.com.br